

NASTAVITVE REPETITORJA

1.	VPIŠI IZHODNO FREKVENCO REPETITORJA!	Npr.: 145.700
2.	PRITISNI TIPKO "F" IN IZBERI MENI "8" (CTCSS TONE) – TX: NASTAVI VREDNOST, KOT JO ZAHTEVA REPETITOR . . . Hz – RX: OFF	3. TIPKA NA LEVEM BOKU POSTAJE Npr.: 123.0Hz
3.	POTRDI NASTAVITEV S TIPKO "F" (2 sekundi)	
4.	POJDI NA MENI "29" (SQL TYPE) IN IZBERI T-TONE	
5.	POTRDI NASTAVITEV S TIPKO "F"	
6.	POJDI NA MENI "24" (REPEATER) – ARS: ON – MODE: – REP – SHIFT: 0.600M (za 2m band) ali 7.600M (za 70cm band)	POMEBNA JE OZNAKA – (MINUS) REP
7.	POTRDI NASTAVITEV S TIPKO "F"	
8.	POJDI NA MENI "32" (TX PWR) IN IZBERI ŽELJENO MOČ – LOW: 0.5W – MID: 2.5W – HI: 5W	
9.	POTRDI NASTAVITEV S TIPKO "F"	
10.	MONITOR MORA POKAZATI NAD FREKVENCO NAPIS V ČRNEM OKENCU TTN	

SHRANJEVANJE V SPOMIN POSTAJE

11.	SEDAJ PRITISNI TIPKO *V/M IN S TEM JE KANAL SHRANJN V POSTAJO	TIPKA LEVO SPODAJ
12.	MONITOR UTRIPA: • IZBERI ŠTEVILKO NAD ČRKO M V ČRNEM OKENCU, POD KATERO ŽELIŠ FREKVENCO SHRANITI • VPIŠI BESEDILO / IME / RPT / KLICNI ZNAK / KARKOLI ŽELIŠ • ZAČNEŠ V PRVEM POLJU — • NATO S TIPKO "F" PRESTAVIŠ V DRUGO POLJE IN NADALJUJEŠ S PISANJEM	NA VOLJO ZA VPIS JE NAJVEČ 8 KARAKTERJEV, TUDI POSEBNI (*V/M)
13.	KO KONČAŠ, SHRANIŠ S PONOVNIM PRITISKOM NA TIPKO *V/M DOKLER SE NA MONITORJU NE POKAŽE MEM-IN	
14.	ZA KONTOROLO PRITISNI *V/M IN IZPIŠETA SE ŠT. TER IME SHRANJENEGA KANALA	
15.	ZA NOV VNOS PRITISNI TIPKO #BAND IN VPIŠI NASLEDNJO FREKVENCO, ITN . . .	TIPKA SPODAJ DESNO

PREIMENOVANJE SHRANJENEGA KANALA

16.	POIŠČI SHRANJEN KANAL, KATEREGA ŽELIŠ PREIMENOVATI	
17.	PRITISNI TIPKO "F" IN IZBERI MENI "20" (NAME TAG)	
18.	S PUŠČICAMA GOR Δ / DOL ∇ SE POMAKNI TJA, KJER ŽELIŠ ZAMENJATI KARAKTER (ČRKO / ŠTEVILKO / SIMBOL) VEDNO SE POMIKAŠ S PUŠČICAMA!	PUŠČICI NA DESNI STRANI TIPKOVNICE Δ ∇
19.	KO ŽELIŠ SPREMEMBE SHRANITI, PRITISNI TIPKO "F"	
20.	ZA POSEBNE ZNAKE / KARAKTERJE, PRI PISANJU UPORABIMO TIPKO *V/M	
21.	ZA BRISANJE POSAMEZNIH SHRANJENIH KANALOV UPORABI MENI "18" (MEM DELETE) IZBERI ŠT. KANALA, KI JO ŽELIŠ IZBRISATI IN POTRDI S TIPKO "F"	

DVOJNI POGLED

22.	IZKLOPI POSTAJO	
23.	ISTOČASNO PRITISNI IN DRŽI TIPKI "PTT" + "MONI"	NA LEVEM BOKU POSTAJE
24.	VKLOPI POSTAJO	
25.	KO DISPLAY ZASVETI, SUSTI OBE TIPKI	
26.	SI V MENIJU "F8": DUAL DISP	
26.	POTRDI S PRITISKOM NA TIPKO "F"	
27.	ZA IZKLOP DVOJNEGA POGLEDA PONOVI POSTOPEK	

